

BEDIENUNGS- ANLEITUNG E-MAIL TO FAX



INHALTSVERZEICHNIS

Einführung	2
Fax-Versand via Druckertreiber	3
Fax-Versand via E-Mail	13
Faxbericht	16

EINFÜHRUNG

Mit dem Dienst **E-Mail to Fax** ist es möglich, **Faxnachrichten bequem vom eigenen PC aus an eine beliebige Rufnummer zu versenden**. Voraussetzung ist ein E-Mail-Zugang und ein Telefonieprodukt der Salzburg AG an derselben Anlage sowie ein konfigurierter E-Mail-Client. Der Fax-Versand ist ausschließlich über den Postausgangsserver von CableLink möglich (**smtp.cablelink.at**). Die Kosten für die Übertragungsdauer (Gesprächsminuten) werden auf Ihrer Telefonrechnung ausgewiesen.

Es gibt aktuell **zwei Möglichkeiten, um eine Faxnachricht vom PC aus zu versenden**. Diese werden im Folgenden beschrieben.

FAX-VERSAND VIA DRUCKERTREIBER

Der Druckertreiber bietet die Möglichkeit, ein Dokument lokal zu drucken. Es wird dann in Folge ein Dialog gestartet, der das Dokument bereits konvertiert an den Faxserver übergibt.

Vorteile dieser Methode

- › **Vorschau:** Man kann das Fax vorab kontrollieren
- › Es werden keine Zeichensätze am Faxserver benötigt, da die Seite bereits als Grafik übertragen wird.


Unter Windows kann aus jedem Programm heraus gedruckt/gefaxt werden, unabhängig von dem verwendeten Format. Es ist erforderlich, dass der PC, auf welchem der Treiber installiert ist, mit http (TCP Port 80) und https (TCP Port 443) eine Verbindung ins Internet hat.

Die aktuellen Druckertreiber stehen unter **<https://fax.cablelink.at>** zum Download bereit.


Setup-Assistent für Cablelink Virtual Fax: Step 1




Step 2



Setup-Assistent für Cablelink Virtual Fax: Step 3




Step 4



Klicken Sie auf „**Installieren**“.

Setup-Assistent für Cablelink Virtual Fax: Step 5



Zur Verfügung gestellt wird ein Druckertreiber von CableLink, den Sie unter <https://fax.cablelink.at> herunterladen können.

Nach der Softwareinstallation erscheint der Drucker als „Cablelink Virtual Fax“ (nicht zu verwechseln mit dem Windows Default „Fax“-Drucker!):



Abbildung 1

Beim Versenden eines Fax über den Fax-Drucker wird folgender Dialog präsentiert:

The screenshot shows a settings dialog box with the following fields and values:

Label	Value
Benutzername:	0623236701
Passwort:	••••••
Absender:	Max Mustermann
Absendenummer:	062323670120
Email für Bestätigung:	max.mustermann@sbg.at
Versuche:	3
Vorschau anzeigen:	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprache:	Deutsch

Buttons: Abbrechen, Speichern

Red circular stamp: Kostenlose Serviceline 0800/660 660

Abbildung 2

Unterstützte Betriebssysteme:

- › Windows 7 / 8 / 8.1 und 10 (32 und 64 Bit)

- Benutzername:** Hier wird die eigene Rufnummer eingegeben.
- Passwort:** Geben Sie hier den PIN-Code aus dem Kundenportal (<https://meine.salzburg-ag.at>) ein.
Sie finden den „PIN für Phonebox / Faxweiterleitung“ unter:
- TELEFON
 - Telefonnummer auswählen
 - Zusatzdienste konfigurieren
- Absender:** Hier wird der Name angegeben welcher am Fax angezeigt werden soll.
- Absendernummer:** Hier wird die eigene Nummer angegeben.
- E-Mail für Bestätigung:** Hier wird die E-Mailadresse eingegeben an welche der Fax-Statusbericht gesendet werden soll.
- Versuch:** Hier wird die Anzahl der Sendeveruche festgelegt, falls ein Sendeveruch fehlschlägt (besetzte Zielrufnummer)
- Vorschau anzeigen:** Hier wird festgelegt, ob vor dem Senden noch einmal das Fax angezeigt wird.
- Sprache:** Hier kann in der Menüführung zwischen Deutsch und Englisch gewählt werden.

Benutzer-Einstellungen und globale Einstellungen müssen nur beim ersten Faxversand eingegeben werden.

CABLELINK INSTALLATIONS-HOTLINE: 0800/660 660 – Mo bis Fr von 7.30 bis 22.00 Uhr. Sa, So bzw. Feiertag von 10.00 bis 18.00 Uhr

Benutzereinstellungen:

Fax senden

Geben sie bitte die Faxnummer ein:

Vorschau anzeigen:

FAX TESTSEITE

Das ist eine Testseite um zu sehen ob das Fax bei Ihnen korrekt ankommt.

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
000000	000000	000000	000000	000000	000000
000001	000001	000001	000001	000001	000001
000002	000002	000002	000002	000002	000002
000003	000003	000003	000003	000003	000003
000004	000004	000004	000004	000004	000004
000005	000005	000005	000005	000005	000005
000006	000006	000006	000006	000006	000006
000007	000007	000007	000007	000007	000007
000008	000008	000008	000008	000008	000008
000009	000009	000009	000009	000009	000009
000010	000010	000010	000010	000010	000010
000011	000011	000011	000011	000011	000011
000012	000012	000012	000012	000012	000012
000013	000013	000013	000013	000013	000013
000014	000014	000014	000014	000014	000014
000015	000015	000015	000015	000015	000015
000016	000016	000016	000016	000016	000016
000017	000017	000017	000017	000017	000017
000018	000018	000018	000018	000018	000018
000019	000019	000019	000019	000019	000019
000020	000020	000020	000020	000020	000020
000021	000021	000021	000021	000021	000021
000022	000022	000022	000022	000022	000022
000023	000023	000023	000023	000023	000023
000024	000024	000024	000024	000024	000024
000025	000025	000025	000025	000025	000025
000026	000026	000026	000026	000026	000026
000027	000027	000027	000027	000027	000027
000028	000028	000028	000028	000028	000028
000029	000029	000029	000029	000029	000029
000030	000030	000030	000030	000030	000030
000031	000031	000031	000031	000031	000031
000032	000032	000032	000032	000032	000032
000033	000033	000033	000033	000033	000033
000034	000034	000034	000034	000034	000034
000035	000035	000035	000035	000035	000035
000036	000036	000036	000036	000036	000036
000037	000037	000037	000037	000037	000037
000038	000038	000038	000038	000038	000038
000039	000039	000039	000039	000039	000039
000040	000040	000040	000040	000040	000040
000041	000041	000041	000041	000041	000041
000042	000042	000042	000042	000042	000042
000043	000043	000043	000043	000043	000043
000044	000044	000044	000044	000044	000044
000045	000045	000045	000045	000045	000045
000046	000046	000046	000046	000046	000046
000047	000047	000047	000047	000047	000047
000048	000048	000048	000048	000048	000048
000049	000049	000049	000049	000049	000049
000050	000050	000050	000050	000050	000050

1/1

Einstellungen **Abbrechen** **Senden**

Kostenlose Serviceline 0800/660 660

Abbildung 3

FAX-VERSAND VIA E-MAIL

Eine weitere Möglichkeit, ein Fax zu versenden, ist **via E-Mail an den Fax-Server**. Das Format und die E-Mail-Adresse des Fax-Servers werden im Folgenden definiert.

Der Text der E-Mail wird als Deckblatt (als 1. Seite) gesendet. Anhänge (Attachments) werden in der Reihenfolge gesendet, wie sie angehängt werden. Mehrere Attachments sind möglich.

Wird kein Deckblatt gewünscht, muss der Text in der E-Mail leer gelassen werden.

Falls ein Disclaimer aktiv ist, bitte die Seite 19 beachten.

Achtung! Es sollte auch vom E-Mail-System selbst kein Text hinzugefügt werden.




Abbildung 4

An: Hier muss die **Absendefaxnummer** im Format fax=Absendenummer@fax.cablelink.at eingegeben werden. Diese kann dann unter Kontakte abgespeichert werden. Bei weiteren Faxnachrichten kann diese dann im Adressbuch ausgewählt werden.

Betreff: Hier wird die **Ziel-Faxnummer** eingegeben (es können auch mehrere Empfänger mit ; (Strichpunkt) getrennt im Betreff eingetragen werden).

Folgende Dateiformate werden unterstützt:

- › **Microsoft Office XP/2003/2007/2010:** .doc, .docx
- › **PDF:** .pdf
- › **Open Document Format:** .odt

Andere Dateiformate werden nicht unterstützt.

Achtung! Bei Nicht-Grafik-Formaten werden nur die Standard-Zeichensätze unterstützt! Private (persönlich gekaufte) Zeichensätze (Abbildung 4) können funktionieren, wenn sie eingebettet werden.

FAXBERICHT

Der Absender erhält **Statusberichte bei erfolgreichem Faxversand** und entsprechende **Fehlerberichte bei erfolglosem Faxversand**.

Die Statusberichte werden:

- › **bei der Variante via Druckertreiber:** an die angegebene E-Mail-Adresse gesandt. Bitte achten Sie auf die korrekte Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse.
- › **bei der Variante via E-Mail:** an die Absenderadresse, von der die E-Mail geschickt wurde, gesandt.

CABLELINK INSTALLATIONS-HOTLINE:

**0800/660 660 – Montag bis Freitag von 7.30 bis 22.00 Uhr,
Samstag, Sonntag bzw. Feiertag von 10.00 bis 18.00 Uhr**

Bei erfolgreichem Faxversand wird eine Statusmeldung über die Annahme und die korrekte Konvertierung in ein Fax-Format bestätigt. **Danach wird eine zweite E-Mail mit der Sendebestätigung gesendet** (siehe Abbildung 5/6).




Abbildung 5

Es wird eine entsprechende Statusmeldung via E-Mail zugesandt (bei erfolgreichem Fax-Versand / ansonsten erscheint Fehlerbericht).




Abbildung 6

E-Mail to Fax unterstützt eine neue Funktion, die es ermöglicht, den E-Mail Body Text im ausgehenden Fax zu unterdrücken. Da vermehrt automatisch Disclaimer/Haftungsausschlüsse an E-Mail Nachrichten hinzugefügt werden, kann eine leere E-Mail (nur ein Attachment) oftmals nicht gesendet werden. Die neue Version 1.75 unterstützt das Keyword „CLEAR“ im Body Text, um den Body, wie im folgenden Beispiel, zu ignorieren.




Abbildung 7

Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation

Bayerhamerstraße 16, 5020 Salzburg, Österreich

Serviceline 0800/660 660
kundenservice@salzburg-ag.at



salzburg-ag.at
facebook.com/salzburg.ag

 **SALZBURG** AG
WO ZUKUNFT INS LEBEN KOMMT.